

## ВНИМАНИЕ! ВСЕ ОПЕРАЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ С ПРАВАМИ АДМИНИСТРАТОРА.

### Обновление драйвера USB-ключа «Guardant»

1. Удалите старую версию драйвера:  
Меню «Пуск» – «ADS» – «Администрирование» – «Драйвер защиты»  
*или запустите «c:\Program Files\ADS\Guardant\Driver\instdrv.exe»*  
Нажмите кнопку «Удалить драйвер»
2. Скачайте последнюю версию драйвера:  
для x86:  
<http://www.ad-system.ru/files/drivers.zip>  
для x64:  
<http://www.ad-system.ru/files/drivers-x64.zip>
3. Установите драйвер защиты, запустив файл «setup.exe».

### Обновление сервера защиты «Guardant Net»

1. Удалите старую версию службы защиты:  
Меню «Пуск» – «ADS» – «Администрирование» – «Конфигуратор» – «Сервер защиты»  
Нажмите кнопки «Стоп» и «Удалить сервис»  
*или запустите «c:\Program Files\ADS\Guardant\Server\DelService.bat»*
  2. Удалите файлы старой версии сервера защиты из каталога:  
«c:\Program Files\ADS\Guardant\Server»
  3. Скачайте новую версию сервера:  
<http://www.ad-system.ru/files/gnserver.zip>
  4. Распакуйте файлы из архива «gnserver.zip» в каталог:  
«c:\Program Files\ADS\Guardant\Server»  
Перейдите в этот каталог и запустите файл:  
«STARTSERVICE.BAT»
- После успешной установки сервера защиты появится сообщение:  
**Служба 'Guardant Net Server' успешно стартовала**